

		1000 K/R/U	1090+	1100	1200
Представление	Категория	CCD контактный сканер	CCD контактный сканер (для кодов шир. свыше 90 мм)	Линейный имидж сканер	Лазерный сканер
	Оптический сенсор	2048 пикселей	2048 пикселей	3648 пикселей	Лазер
	Источник излучения	Красный светодиод	Красный светодиод	Красный светодиод	Лазерный диод
	Разрешение	0,076 мм	0,101 мм	0,076 мм	0,101 мм
	Расстояние считывания	0-1 см	0-5 см	2,5-20 см	1-63 см
	Угол сканирования	Вертикальный +70° Горизонтальный +40°	Вертикальный +70° Горизонтальный +70°	Вертикальный +70° Горизонтальный +70°	Вертикальный +70° Горизонтальный +32,5°
	Контраст штрихкода	Минимум 30%			
	Скорость сканирования	100 скан./секунду			35+5 скан./секунду
	Авточувствительный режим	нет		есть	нет
	Интерфейс	RS232 / KB / Wand emulation (кроме 1000) / USB HID / USB Virtual Com / IBM 4683/4694			
	Считываемые штрих-коды	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN и др.			
	Программирование	Изменение данных, выбор интерфейса, конфигурация типа штрих-кода			
	Языковая поддержка	US и UK/Французский/Итальянский, Бельгийский/Норвежский/Шведский/Испанский/Португальский/Немецкий			
Физические параметры	Вес	265 г	148 г	165 г	190 г
	Цвет	Слоновая кость		Светло-серый или темно-серый	
	Кнопка	Прорезиненная		Микро переключатель	
Электрические параметры	Напряжение	5 В +/- 5%	5 В +/- 5%	5 В +/- 10%	5 В +/- 5%
	Потребление: Ожидание / сканирование / Максимально	15 мА / 60-80 мА / 85-110 мА	15 мА / 60 мА / 90 мА	15 мА / 80 мА / 160 мА	15 мА / 170 мА / 250 мА
Условия работы	Рабочая температура	от 0°C до 50°C			от 0°C до 40°C
	Температура хранения	от -20°C до 60°C			от -40°C до 60°C
	Рабочая / сохраняющая влажность	Без конденсата от 10% до 90% / от 5% до 95%			
	Ударопрочность	Падение с 1 м		Падение с 2 м	Падение с 1.2 м
	Электростатический разряд	+15 кВ (воздух) +8 кВ (контакт)			
	EMC правила	FCC / CE / C-tick / BSMI	FCC / CE / C-tick / BSMI / MIC	FCC / CE / C-tick / BSMI	FCC / CE / C-tick / BSMI / MIC
Конфигурация	Установочные опции включают для Windows ScanManager программу, путем прямого подключения или распечатки управляющих штрих-кодов				
Аксессуары	Кабель в комплекте	Без кабеля, настольный/настенный монтаж для 1100/1200. Как опция - автосенсор для 1100			
Гарантия	5 лет			1 год	

АКСЕССУАРЫ



Авточувствительная подставка



1100/1105 & 1200 Держатель

Может быть использован
На столе или стене